



RALVLAB

Chapa Aquecedora Digital de Cerâmica

A Chapa Aquecedora Digital de Cerâmica é um equipamento essencial para laboratórios que demandam o aquecimento uniforme de substâncias. Equipamento robusto, com a precisão do controle de temperatura microprocessado (PID) e excelente custo benefício. Com a plataforma de aquecimento em cerâmica, o equipamento oferece uma maior regulagem de temperatura, até 400°C.

Modelo: RL-C211



Especificações:

- Temperatura de regulagem: Ambiente +5°C até 400°C – outras sob consulta
- Painel: Policarbonato com indicação de funções
- Liga/Desliga: Chave
- Plataforma: Cerâmica
- Controle de Temperatura: Digital microprocessado com PID e autotuning – duplo display de 4 dígitos – indicação de temperatura de processo – PV
- Resolução: 1°C
- Sensor de Temperatura: Tipo J
- Sistema de Aquecimento: Resistência Blindada de fácil substituição
- Cabo de Alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136
- Alimentação: 110V ou 220V (bifásico) – definir

Gabinete:

- Chapa de aço SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança.
- Estrutura entre o gabinete e a placa em aço inox.

Acessórios Inclusos:

- Fusível de segurança.

Opcionais:

- Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
- Certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento;

Modelos de Chapa Aquecedora Digital de Cerâmica:

MODELO	PLATAFORMA	MEDIDAS	TEMPERATURA	POTÊNCIA
RL-C211-10	CERÂMICA	15 x 16,5 x 16,5	400°C	600W
RL-C211-12	CERÂMICA	15 x 30 x 20	400°C	1000W